

全新升级卡拉OK数字效果器，是一款效果佳、易操作、性价比高的KTV数字前级，具有音箱处理功能和RTA实时频谱分析功能，每个通道可独立可调参数，并且具有强大操控功能的软件界面，易于操作，非常适合应用于KTV包房、歌舞厅、会议厅或多功能厅使用。

K5.1PRO is an improved karaoke digital effector. It applies speaker process and RTA function. Adjustable parameter on each channel and functional control interface for easy operation. It is an ideal product for KTV, conference room and multi-function hall.



产品特性 Features



- 采用最新ADI五系列芯片，64-Bit高速双核DSP处理器。
- 音乐通道有9段PEQ立体声均衡器，并自动识别光纤音频数字输入。
- 麦克风15段PEQ单独调节，全数字音频处理系统，立体声DSP多重数字混响，人声效果更专业。
- 麦克风消声设定，独立压限设计；移频2Hz ~ 8Hz可选反馈抑制，并可选“OFF”。
- 效果通道独立设有高、低通，混响和回声分别设有5段参量均衡(PEQ)等功能。
- 各输出通道分别设7段参量均衡(PEQ)，高低通调节，混合比例，极性，延时，压限，增益功能。
- 支持VOD红外接口控制机器。
- 支持RS232连接电脑控制机器，配专业PC设备管理控制软件。
- 自带RTA频谱显示，可更有效的找到啸叫频点，让啸叫无影无踪。
- 三级工程密码锁定功能，可根据使用需要自行设定设备锁定级别。
- 可存储9组系统模式，开机状态为最后一次机器保存数据。
- ADI 5th chip, 64-Bit high speed DSP.
- 9 segments PEQ stereo equalizer, automatic identification for audio digital input.
- Microphone 15 segments PEQ individual adjustment, digital audio process system, DSP digital reverb.
- Microphone noise elimination setting, moving frequency 2Hz~8Hz selectable feedback suppression and “OFF”.
- Effect channel with high and low pass.
- 7 segments PEQ per channel with delay, reverb and gain function.
- VOD Infrared interface control.
- RS232 PC connection with software.
- RTA display.
- Password locking functions supports personal setting.
- 9 settings storage.

参数规格 Specifications



最大输入电平	+14 dBu(4V RMS)	Max. input voltage	+14 dBu(4V RMS)
最大输出电平	+14 dBu(4V RMS)	Max. output voltage	+14 dBu(4V RMS)
音乐输入增益	0dB、+3 dB、+6 dB (三档可选)	Music input gain	0dB、+3 dB、+6 dB
麦克风灵敏度	64mV (Out : 4V)	Sensitivity	64mV (Out : 4V)
信噪比	> 90dB	SNR	> 90dB
供电电源	220V/AC/50Hz	Power	220V/AC/50Hz
尺寸(W×D×H)	483mm×218.5mm×47.5mm	Dimension(W×D×H)	483mm×218.5mm×47.5mm
重量	3.8kg	Weight	3.8Kg

